

SIMPL'VOX MIXTE

*Transmetteur vocal et digital
(Contact ID et Cesa 200 Bauds)*



SIMPL'VOX MIXTE
*Transmetteur vocal
et digital*

Toujours plus performant **Vocal + Contact ID + Cesa 200 Bauds**

- Le SIMPL'VOX MIXTE vous offre un design des plus esthétiques :
 - Jusqu'à 5 entrées dont 1 pour le M/A
 - Une version digitale qui accueille en plus du protocole Cesa 200 Bauds le protocole Contact ID.
- Une intrusion ou un incident domestique est détecté, il donne l'alerte par téléphone et permet l'interphonie (écoute + parole) du site :
 - en vocal, il appelle des amis, des voisins ou vous-même en transmettant des messages vocaux que vous aurez enregistrés
 - en digital, il permet de relier votre domicile à un centre de surveillance.
- Très simple d'utilisation, sa programmation est entièrement guidée par synthèse vocale. Il se programme en local par son clavier, ou à distance avec un téléphone.
- Ses deux sorties à distance vous permettent de simuler à tout moment votre présence, par la commande à distance d'éclairages, de volets roulants, ... ou encore de mettre en service votre chauffage ou l'arrosage automatique de votre jardin.

L'excellence de l'innovation pour votre sécurité et confort

Caractéristiques

Présentation

- Boîtier en ABS, autoprotégé à l'ouverture
- Dimension : 182 x 112 x 42 mm - Poids : 370 g
- Transmission en vocal et en digital (Cesa 200 Bauds et Contact ID)
- Conforme à la norme EN 50130-4
- Usage intérieur sec exclusif : IP 30

Alimentation

- Tension de fonctionnement : 9 à 15 Vdc
- Consommation en veille : 10 mA
- Consommation en alarme : 100 mA
- Sauvegarde de la programmation en cas de coupure d'alimentation (sauf date et heure)
- Ondulation résiduelle admissible : 250 mV

Entrée et sorties

- 5 entrées :
 - 1 pour le marche / arrêt
 - 1 entrée E1 asservie à l'entrée M/A
 - 1 entrée E2 24 h/24
 - 2 entrées E3 et E4 24 h/24 commutées de base en sorties

Les entrées sont configurables en disparition de 0 ou 12 V et temporisables de 0 à 9999 secondes.

- 3 sorties :
 - 1 sortie blocage sirène pour l'écoute
 - 2 sorties télécommande : 1 de type bistable et 1 de type impulsionnelle commutables en entrées E3 et E4 24h/24

Fonctionnement

- 1 message vocal général de 20 secondes, enregistrable par l'utilisateur
- 5 messages vocaux de 20 secondes, associés aux 4 entrées E1, E2, E3, E4 enregistrables par l'utilisateur
- 8 numéros de téléphone de 20 chiffres maximum (4 en vocal et 4 en digital)
- Possibilité de programmer une temporisation entre 2 cycles d'appels de 0 à 99 minutes
- Programmation locale par clavier, ou à distance avec un téléphone, entièrement guidée par synthèse vocale
- 5 types d'acquits : par code, *, #, au raccroché et au décroché
- Détection batterie faible intégrée
- Tension batterie faible programmable de 10 à 12 V
- Fonction écoute des lieux
- Interphonie mains libres ou alternat
- Durée de l'écoute programmable de 1 à 999 secondes
- Interrogation de l'état du système par téléphone
- Fonction test des entrées et simulation d'alarme
- Mémoire des 250 derniers événements horodatés
- Mode digital actif par un code

Modules complémentaires

- BO-ADSL : filtre adsl et parafoudre (alim 12V)
- ADSL-BOX : filtre adsl et parafoudre autonome (pile CR 123)
- BO-14 : parafoudre



Représentant

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Conception, développement
et fabrication française

QUALITÉ INNOVATION FIABILITÉ