

Alarme Anti-Intrusion

8136



**942 : Carte d'extension
4 bus**

Carte d'extension
enfichable 4 bus pouvant
recevoir jusqu'à :
128 zones (128 alarmes
+ 128 AP associées)
+ 128 sorties.


Dimensions (h x l x p) :
60 x 120 x 20 mm.



**908 : LIM IDIS 8 zones,
8 sorties**

Module d'extension se
raccordant sur le bus
IDIS, 8 zones (8 alarmes
+ 8 AP) + 8 sorties en
tension (100 mA).

Dimensions (h x l x p) :
150 x 105 x 30 mm.



**901 : Module IDIS 1 zone
1 sortie**

Module IDIS bus
pouvant se placer à
l'intérieur des
détecteurs pour les
raccorder directement
sur le bus. 1 entrée
d'alarme, 1 AP, 1 sortie.
Conditionnés par 5.

Dimensions (h x l x p) :
15 x 25 x 8 mm.



958 : Logiciel de téléchargement

Ce logiciel
fonctionne
sous
Windows.



Prévoir un HP pour la signalisation
sonore des AP à l'arrêt et des défaut
de mise en service

Code	Référence	Designation
46038	8136F-01	Centrale 8136 + Clavier 931
46039	901UK-00	Module individuel d'identification (Cdt 5)
46040	903UK-00	LIM 1 PT avec sortie relais 230 V
46041	904UK-00	LIM 1 PT avec sortie relais 12 V
46042	908EUR-00	LIM 8 entrées, 8 sorties
46043	931EUR-00	Clavier LCD pour 8136
46044	941UK-00	Module d'extension BUS 32 points
46045	942UK-00	Module d'extension BUS 128 points
46046	943UK-00	Module d'extension 8 ZONES (ZFS)
46105	958EUR-00	Logiciel de téléchargement
46063	954CORD	Cordon RS232 pour téléchargement
48011	960F-00	Transmetteur vocal/digital enfichable
46017	9076UK-02	Carte 8 sorties relais
46018	9040UK-00	Haut Parleur 16 Ohms
48012	660-CAP	Câble de programmation pour 660 / 960
38444	BATT 12V/7Ah	Batterie pour centrale sirène extérieure 12 V 7Ah
45209	FX8000 SIRE	Sirène Flash extérieure

Caractéristiques

Nombre de zones sur la centrale :	8 zones entièrement programmables + 8 AP + 1 AP sirène + extension jusqu'à 136 zones
Extension	* 8 zones par cartes enfichable ou * 32 zones par carte 1 bus + module 8 zones ou 1 zone ou * 128 zones par carte 4 bus + module 8 zones ou 1 zone
Organe de commande	Claviers distants LCD : 15 max. Ou zone clé
Sorties	128 sortie supplémentaires sur les modules bus 4 sorties relais programmables 1 sortie modulée pour HP 1 sortie imprimante série
Sorties transmetteur :	Option interface 8 sorties relais : Incendie, agression, intrusion, marche/arrêt, AP, batterie basse, technique, confirmation d'alarme
Transmetteur	-Intégré dans la centrale: Protocole Scancom 1400 et SIA -Enfichable 4 voies vocal en option
Modem + RS232	Téléchargement et télémaintenance local ou distant

Fonctionnalités

Mise en service	4 mises en services indépendantes ou 1 totale et 3 partielles
Codes	95 codes utilisateurs, 1 code contrainte, 1 code installateur
Haut-parleur	3 HP distants (en option)
Programmation	Programmation à l'aide du clavier (ex : temporisation, durée d'alarme...) ou par logiciel 958.
Fonction des zones	non utilisée, agression, feu, alarme normale, 24h/24h, temporisée, route d'entrée, carillon, test actif, double coup, isolable, etc..
Historique	500 derniers événements, horodatés et imprimables

Caractéristiques Mécaniques Electriques

Boîtier	METAL
Dimensions Centrale h x l x p Clavier h x l x p	300 x 300 x 80 mm 120 x 170 x 20 mm
Poids Centrale Clavier	5 Kg 300g
Tension d'alimentation	230V 50Hz
Sortie d'alimentation auxiliaire	13.8V 500mA
Alimentation chargeur	13.8V 1,25 A
Batterie (non fournie)	12V 7Ah 151 X 65 X 97.5mm Ou 12V 17Ah 181 X 76 X 167mm
Consommation au repos Centrale Clavier	110 mA 30 mA