

# 8 1 3 6 - 5 0 Système d'alarme câblé

**COOPER** Menvier

SCANTRONIC, une division de Cooper Menvier, est un leader mondial en matière de développement, de fabrication et de fourniture de produits de sécurité et d'alarme anti-infraction.

Le tableau de commande SCANTRONIC 8136-50 est un système d'alarme entièrement programmable à 8 zones qui peut être étendu à 136 zones pour protéger un maximum de 136 zones potentiellement vulnérables dans un bâtiment. Conçu pour offrir un maximum de flexibilité et de facilité d'utilisation, il est possible d'installer jusqu'à 15 claviers à distance dans des endroits distincts d'un bâtiment.

En outre, le 8136-50 a un journal de 500 événements que l'on peut télécharger et imprimer avec indication de la date et de l'heure.

Avec un maximum de 95 numéros de code d'accès PIN différents et un affichage texte complet sur les claviers, le 8136-50 est le choix idéal pour les installations commerciales ou industrielles où il faut un signal à distance.

Il est possible de télécharger la technologie, ce qui réduit considérablement le temps d'entretien et permet au technicien de diagnostiquer les défaillances du système sans se déplacer. Le 8136-50

est équipé également de la détection adressable utilisant la technologie I.D.I.S. qui identifie chaque détecteur par sa zone et sa position réelle dans un bâtiment, vous permettant ou permettant à une centrale de réception des alarmes de localiser avec précision le lieu d'activation de l'alarme.

Exceptionnellement facile à utiliser au moyen de grands boutons éclairés A, B, C et D, du réglage flexizone et 4 partitions, le 8136-50 assure des niveaux extraordinairement élevés de sécurité et une parfaite tranquillité d'esprit.



  
Scantronic

# 8 1 3 6 - 5 0

# Systeme d'alarme câblé

## Spécifications Techniques

<b>ZONES</b>	8 zones entièrement programmables, extensible à 136 zones, chacune avec détection anti-sabotage par zone.
<b>ATTRIBUTS DE ZONE</b>	Chaque zone peut être programmée en tant qu'agression, incendie, alarme normale, dernière issue, 24 heures, chemin d'entrée, non utilisé, contrôle, Flexi-zone, interrupteur à clé fixe, interrupteur à clé temporaire, sonnette, omission permise, alarme technique, contrôle d'éclairage, entrée défaillance, PSU intelligent, coupure AC, panne de batterie.
<b>CLAVIERS</b>	Accepte jusqu'à 15 claviers à distance 931.
<b>AFFICHAGE</b>	Affichage LCD complet avec texte jusqu'à 32 caractères.
<b>REGLAGE NIVEAU</b>	Larges touches A, B, C et D pour mise en service de niveau différents.
<b>PARTITION</b>	Programmable pour permettre jusqu'à 4 partitions en 8 aires + une aire commune, rapports communs par partition.
<b>FLEXIZONE™</b>	Chaque flexizone peut être programmée comme non utilisée, alarme normale, dernière sortie, chemin d'entrée.
<b>JOURNAL DES EVENEMENTS</b>	500 + possibilité d'impression et de téléchargement des événements avec date et heure.
<b>EXTENSION</b>	Extensible à 16 zones FSL en insérant une carte d'extension 943, à 40 zones au moyen d'une carte d'extension 941, ou à 136 zones au moyen d'une carte 942 (Les 941 et 942 sont des interfaces d'expansion bus à 3 fils I.D.I.S.).
<b>INTERRUPTEUR A CLEF</b>	Option de mise en service complet et partiel par niveau ou partition, plus fonctions désarmer et reset.
<b>CODES</b>	95 codes utilisateur à 4 ou 6 chiffres.
<b>SONNERIE INTERNE</b>	Accepte jusqu'à 4 sirènes (haut-parleur) internes x 16 ohms, signaux sortie/entrée par avertisseurs internes.
<b>SORTIES</b>	Les sorties 1, 2, 3 et 4 sont programmables en tant que sirène, flash, réinitialisation détecteur de choc, sortie interrupteur de commande, réinitialisation détecteur de fumée, réglage niveau, suivi entrée/sortie, sortie alarme d'altération, indication de la date, alarme 24 heures, alarme PA, alarme incendie, test passage (activation LED), éclairage de courtoisie, sortie temporisée, sortie contrôlée PC, alarme suivi zone, alarme technique, alarme de partition, sonnerie interne, LED armée et prête, interrupteur de commande gâche, bonnes communications, alarme de zone, balayage porte, réglage zone, contrôle éclairage, test batterie, test sirène.
<b>COMMUNICATIONS A DISTANCE</b>	Communications intégrées multi-formats pour rapport d'alarme en format rapide Scancom 16 canaux ou format modem SIA aux niveaux I et II en tons modem CCITT ou BELL 103.
<b>DETECTION ADRESSABLE</b>	Au moyen du système bus I.D.I.S. 3 fils de Scantronic.
<b>MODEM</b>	Modem CCITT V21 semi-duplex intégré pour upload et download complet du système (upload binaire rapide).
<b>DOWNLOADEUR</b>	Facilités de download à distance pour programmation, diagnostic et commande à distance au moyen de l'option échec répondeur, software downloadeur 956, sous Windows.
<b>ALIMENTATION ELECTRIQUE</b>	1,5 A max. intégré, conformément à EN 5013-6 Type A Grade 3.
<b>BATTERIE</b>	Batterie de secours 12 volts, 7 Ah ou 17 Ah rechargeable plomb acide, type gel. Contrôle de présence batterie, fonction test automatique charge batterie, économiseur de batterie.
<b>ALIMENTATION 12 V</b>	En état de veille - panneau de commande = 150 mA, clavier = 45 mA.
<b>ALIMENTATION AUXILIAIRE DC</b>	300 mA. Continu.
<b>DIMENSIONS</b>	Panneau centrale (HxIxP) = 310 x 380 x 90 mm. Clavier (HxIxP) = 120 x 117 x 27 mm.
<b>POIDS</b>	Panneau centrale = 5 kg, clavier = 260 g.
<b>TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT</b>	-10°C à +55°C
<b>MATERIEL COMPATIBLE SCANTRONIC</b>	901 Modules I.D.I.S. câblés (paquet de 5). 903 Interface I.D.I.S. relais de commutation secteur. 904 Interface I.D.I.S. basse tension. 905 LIM I.D.I.S. (5 entrées et sorties). 907 Alimentation électrique I.D.I.S. intelligente. 908 LIM I.D.I.S. (8 entrées, 8 sorties). 931 Clavier à distance. 941/42/43 Cartes d'extension. 944 Programmeur manuel I.D.I.S. 956 Downloadeur software PC Windows. 947 Imprimante.
<b>AGREMENT MINISTERIEL</b>	MIBZ 06-95-0300



Cooper Security Limited.

Terheydensedweg 465, 4825BK Breda, The Netherlands

Tel: + +31(0)76 5729944 Fax: + +31(0)76 5729949 email: contact@cooper-security.com Website: www.cooper-security.com



**COOPER** Menvier

Registered Office: Jephson Court, Tancred Close, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RZ  
Registered in England No. 1396471. A member of Cooper Menvier.



08.00.VER 2. / FRENCH