

## KEY-FKPZ : Claviers à encastrer en cinq finitions



### Cinq claviers Designs

Intégrer discrètement les systèmes d'alarme dans tous les environnements.

#### Les finitions et références disponibles:

- **KEY-FKPZ-PC** Chrome brossé
- **KEY-FKPZ-SC** Chrome satiné
- **KEY-FKPZ-BR** Cuivre
- **KEY-FKPZ-BK** Noir laqué
- **KEY-FKPZ-WH** Blanc laqué

La gamme KEY-FKPZ permet d'encaster élégamment les claviers de commande dans des boîtes standards et de bénéficier de toute la puissance et de la convivialité des centrales I-ON dans votre environnement quotidien. Un afficheur LCD et des touches rétroéclairées vous permettent un usage simple et direct de toutes les fonctions.

#### Les claviers KEY-FKPZ intègrent:

- Un bouton de navigation permettant de sélectionner les menus
- Les voyants d'état sont gérables depuis le clavier
- Lecteur de badges intégré
- Buzzer intégré pour la signalisation des alarmes, défauts, temporisations et carillon
- Rétroéclairage paramétrable
- Une sortie programmable et une sortie pour un haut-parleur supplémentaire
- Deux entrées de zones supplémentaires pour votre centrale I-ON



Powering Business Worldwide

## Spécifications techniques

<b>Conformité</b>	EN50131-3 Grade 2 & 3
<b>Zones</b>	2 zones programmable à câbler avec ou sans résistances d'équilibrage
<b>Lecteur de Badges</b>	Intégré et entrée pour un lecteur extérieur KEP-EP (fonctions limités)
<b>Dimensions</b>	132 x 132 x 13mm
<b>Poids</b>	0.2kg
<b>Logiciel centrale requis</b>	V4.04
<b>Consommation en courant</b>	65mA avec rétroéclairage, 25mA au repos
<b>Deux Sorties</b>	Une sortie 12 Volts au repos, 0 Volt activée 250 mA max fusible électronique, Une sortie HP
<b>Matière</b>	ABS
<b>Température de fonctionnement</b>	-10° C à + 55°C
<b>Humidité</b>	0 à 73% sans condensation
<b>Classe d'environnement</b>	2

## Centrales compatibles

<b>I-ON16</b>	Centrale radio 16 détecteurs (à partir de la version V4.04)
<b>I-ON30</b>	Centrale filaire 10 zones extensible 30 zones filaires ou radio (à partir de la version V4.04)
<b>I-ON40</b>	Centrale mixte Radio 24 zones et Fialire 16 zones (à partir de la version V4.04)
<b>I-ON50</b>	Centrale filaire 10 zones extensible 50 zones filaires ou radio (à partir de la version V4.04)
<b>I-ON160</b>	Centrale filaire 10 zones extensible 160 zones filaires ou radio (à partir de la version V4.04)