

DIGI-VOX

*Transmetteur téléphonique vocal et digital filaire
équipé de 2 liaisons série (RS 232 et RS 485)
Jusqu'à 32 zones d'écoute / interphonie déportées*



DIGI-VOX
Transmetteur téléphonique

La transmission d'alarme désormais disponible pour tous type d'équipement
6 entrées d'alarme dont 1 entrée Marche / Arrêt
Programmation par clavier et par liaison série

- Fort d'une expérience de plus de 15 ans dans la conception de transmetteurs téléphonique, nous vous proposons désormais le DIGI-VOX transmetteur filaire et liaison série (RS 232 et RS 485) permettant la gestion jusqu'à 32 modules d'interphonie/écoute déportés.
- De base le Digivox est livré avec 6 entrées dont une dédiée au M/A et de 8 zones d'écoute déportées, en options vous pouvez rajouter 3 cartes CTR-HP permettant pour chacune de piloter 8 zones d'interphonie/écoute supplémentaire.
- Le DIGI-VOX est la solution idéale pour effectuer à distance une levée de doutes audio sur des sites distants.
- Ces deux liaisons séries RS 232 et RS 485 sont compatibles avec la plupart des équipements de sécurité du marché (centrale incendie ; centrale de contrôle d'accès ; Automate programmable, GTC...).

L'excellence de l'innovation pour votre sécurité et confort

Caractéristiques

Présentation

- Boîtier en acier, autoprotégé à l'ouverture
- Dimension : 230 x 182 x 43 mm - Poids 1675 g
- Transmission en vocal et en digital (Cesa 200 Bauds et Contact ID)
- Conforme à la norme EN 50130-4
- Usage intérieur sec exclusif : IP 30

Alimentation

- Tension de fonctionnement : 9 à 15 Vcc
- Consommation en veille : 18 mA
- Consommation en alarme : 140 mA
- Sauvegarde de la programmation en cas de coupure d'alimentation (sauf date et heure)

Entrées et sorties

- 6 entrées :
 - pour le marche / arrêt
 - entrée E1 asservie à l'entrée M/A
 - 4 entrées 24 h/24Les entrées sont configurables en disparition de 0 ou 12 V et temporisables de 0 à 9999 secondes.
- 4 sorties :
 - 1 sortie blocage sirène pour l'écoute
 - 3 sorties télécommande : 1 de type bistable et 2 de type impulsionnelle.

Fonctionnement

- 1 message vocal général de 20 secondes, enregistrable par l'utilisateur.
- 5 messages vocaux de 20 secondes, associés aux 5 entrées E1, E2, E3, E4 et E5 enregistrables par l'utilisateur.
- 8 numéros de téléphone de 20 chiffres maximum (4 en vocal et 4 en digital).
- Possibilité de programmer une temporisation entre 2 cycles d'appels de 0 à 99 minutes.
- Programmation locale par clavier, à distance avec un téléphone, entièrement guidée par synthèse vocale.
- 5 types d'acquits : par code, *, #, au raccroché et au décroché.
- Détection batterie faible intégrée.
- Tension batterie faible programmable de 10 à 12 V.
- Fonction écoute des lieux.
- Interphonie mains libres ou alternat.
- Durée de l'écoute programmable de 1 à 999 sec.
- Interrogation de l'état du système par téléphone.
- Fonction test des entrées et simulation d'alarme.
- Mémoire des 250 derniers événements horodatés.
- Mode digital actif par un code.

Extension possible

- CTR-HP : carte de gestion de 8 zones d'interphonie déportée (4 maximum dont 1 déjà dans le Digi-vox)
- HP-Vox : module hp + micro d'écoute pour l'interphonie
- Micro-vox : micro d'écoute



Représentant