

## SDR-RINT Sirène Radio Intérieure



### Compatible avec toutes les centrales I-ON.

SDR-RINT est une sirène radio discrète par sa taille et son design mais bien utile pour signaler les alarmes, les défauts et les temporisations d'entrée et de sortie des locaux protégés.

Elle apporte un vrai plus dans l'usage quotidien d'un système d'alarme.

Les performances de la Radio SCANTRONIC.

### En bref...

- Radio 868 Mhz Bidirectionnelle
- Alimentation 4 piles AA fournies
- 80dB à 1 mètres
- Tonalités d'Alarme, de Défauts & de Temporisations
- Il est possible d'utiliser plusieurs SDR-RINT avec la même centrale
- I-ON30,40,50 et 160 installées peuvent être mise à jour pour bénéficier de l'usage de cette nouvelle sirène. Version logicielle compatible à partir de la V4.05.05.

## Détails Produit

<b>Alimentation Externe (optionnelle)</b>	12V continu.
<b>Consommation</b>	100mA en Alarme, 30uA au repos sur piles ou 12mA sur alimentation externe
<b>Puissance sonore</b>	80dB à un mètre
<b>Fréquence Radio</b>	868,6625 FM bande étroite
<b>Portée Radio</b>	500 mètres en champ libre
<b>Temporisation</b>	3 minutes maximum sur piles
<b>Boîtier</b>	Polycarbonate
<b>Normalisation</b>	EN50131-4 Grade 2, EN50131-4:2009, PD6662:2010
<b>Conformité</b>	R&TTE: 1999/5/EC, EMC: 2004/108/EC, RoHS: 2011/65/EC, WEEE: 2012/19/EC, EUP: 2005/32/EC, Basse Tension: 2006/95/EC, Sécurité Générale: 2001/95/EC
<b>Type des piles</b>	4 x 1,5V AA alcaline
<b>Autonomie</b>	12 mois avec la signalisation des temporisations d'entrée/sortie
<b>Poids</b>	275g avec piles
<b>Températures de fonctionnement</b>	-10°C to +55°C
<b>Humidité relative maximum</b>	95%
<b>Dimensions</b>	127mm (h) x 127mm (l) x 40mm (p)

## Produits Compatibles

<b>I-ON16</b>	Centrale 16 zones (Version 4.05 & supérieure)
<b>I-ON30</b>	Centrale 30 zones (Version 4.05 & supérieure)
<b>I-ON40</b>	Centrale 40 zones (Version 4.05 & supérieure)
<b>I-ON50</b>	Centrale 50 zones (Version 4.05 & supérieure)
<b>I-ON160</b>	Centrale 160 zones (Version 4.05 & supérieure)
<b>EXP-R10/ R30</b>	Extensions 10 et 30 zones Radio(V2.09 & supérieure)