

Bouton main libre encastrable **BOPO-I-IR**

Boutons & boîtiers
de **DEVERROUILLAGE**



Réf. BOPO-I-IR

Bouton main libre détecteur d'approche de 3 à 12cm sur façade d'encastrement

Alimentation 12Vcc 35mA

Sortie relais NO/NF 1A sous 24Vcc

Finition Inox avec symbole doigt de direction

Dimensions Façade : 84x41mm

Profondeur hors tout : 40mm

Distance de détection et temporisation réglables par potentiomètres

Indicateur 2 couleurs

Conditions d'utilisation IP65 : -20 à 70°C

Fixation par vis de sécurité