

# Lecteur mains libres PROXIL 70

**PROXIL 70**

**L**e lecteur de proximité **PROXIL70** est compatible avec notre solution de gestion technique et de contrôle d'accès centralisées **Micro-SESAME**.

Il doit être alors associé à un module de commande **UTiL**.

Grâce à son antenne inox entièrement étanche, le **lecteur PROXIL70** est conçu pour une utilisation interne et externe.

Le **PROXIL70** permet de lire des **badges de proximité** au format **jeton porte-clés** ou **carte de crédit**. La distance de lecture peut aller jusqu'à un mètre avec des badges



## Caractéristiques

**Alimentation** : 12 VDC / 500 à 900 mA  
**Distance maxi entre module et lecteur** : 100 m  
**Fréquence d'émission** : 125 kHz  
**Protocole de sortie** : data/clock ISO2  
**Dimensions cadre** : 830 mm par 530 mm  
**Raccordement bornier**  
**Distance de lecture** :  
avec badge : 70 cm  
avec Tag TVL : 100 cm

### Références :

**Lecteur** :  
LEC05TI7100-IB2 (10 chars)

**Badges PROXIL Noir carte ISO** :  
BAD05TI01  
BAD05TI03 (avec piste magnétique)

**Badges PROXIL Blanc carte ISO** :  
BAD05TI11  
BAD05TI13 (avec piste magnétique)

**Jetons PROXIL** :  
BAD05TI02

**Pastilles PROXIL** :  
BAD05TI05 (blanche autocollante)  
BAD05TI08 (transparente autocollante)  
BAD05TI09 (bracelet montre)

**Badges PROXIL double technologie Proxil – Mifare** :  
BAD05DT01  
BAD05DT03 (avec piste ISO)



TIL TECHNOLOGIES  
Parc du Golf – Bât 43  
350, rue de la Lauzière  
13856 AIX EN PROVENCE  
Tél. : 04 42 37 11 77

## Lecteurs de badges

Avril 2008