



Tactil+ : Arborescence des menus
Version 0.3 du 17 fév. 2015

Exploitation




Aide


Maintenance/paramétrage

Aide mémoire du clavier TACTIL+



Connexion/Déconnexion à la centrale :

- Taper un code ou présenter un badge valide devant le clavier.
- Taper sur  Pour revenir à l'écran de connexion.







Mettre en/hors surveillance Totale/partiel 1/2 :

- Depuis le menu « MES Simplifiée » sélectionner la fonction à mettre en/hors surveillance, puis 




Arrêter une sirène d'alarme

- Depuis le menu « MES Simplifiée » taper sur  ou sur  Du groupe en alarme





Lancer une dérogation :

- Depuis le menu « MES Simplifiée » sélectionner 
- Sélectionner le groupe à déroger avec les touches  et 
- Régler le temps de dérogation voulu avec les touches  et 
- Taper sur  Pour quitter le menu.





Mettre en/hors surveillance groupe par groupe :

- Depuis le menu « MES Simplifiée » taper sur 
- Depuis le nouveau menu taper sur « MES Groupes »
- Sélectionner le groupe à changer d'état dans la liste puis 
- Taper sur  Pour quitter le menu.





Acquitter une alarme (points acquittables) :













- Depuis le menu « MES Simplifiée » taper sur 
- Depuis le nouveau menu taper sur « Alarmes »
- Sélectionner le point à acquitter dans la liste puis taper sur 
- Taper sur  pour acquitter toutes les alarmes en une seule opération.
- Taper sur  Pour quitter le menu.








Ejecter un point en défaut (points éjectables) :

- Depuis le menu « MES Simplifiée » taper sur 
- Depuis le nouveau menu taper sur « Ejection »
- Sélectionner le point à éjecter dans la liste puis taper sur 
- Taper sur  pour éjecter toutes les alarmes en une seule opération.
- Taper sur  Pour quitter le menu.

Consulter l'historique de la centrale :




- Depuis le menu « MES Simplifiée » taper sur 
- Depuis le nouveau menu taper sur « Historique »
- Naviguer dans les pages d'historique avec les touches  et 
- Taper sur  Pour quitter le menu.

?		Légende	
Commandes		Etat des groupes / points	
	Accès au menu		Arrêter l'alarme
	Accès à dérogation		En alarme
	Arrêt sirenes		En surveillance
	Naviguer vers le bas		Hors surveillance
	Naviguer vers le haut		En surveillance partielle
	Augmenter dérogation		Groupe en défaut
	Diminuer dérogation		Dérogation en cours
	Acquitter un point		Point éjecté
	Acquitter tout		Point éjecté automatiquement
	Ejecter un point		Point non éjectable
	Ejecter tout		Point à acquitter
	Sirène principale (test)		Point non acquittable
	Sirène auxiliaire (test)		Groupe ou point inhibé
	Réinjecter point		Groupe ou point normal
			Tempo de MES en cours
			Tempo entré/sortie

Etat des voyants sur le clavier	
	Centrale hors surveillance
	Centrale en surveillance
	Groupe avec dérogation en cours
	Centrale en surveillance partielle
 + Bip sonore	Mode maintenance activé
 Lent	Dialogue avec centrale ok
	AP clavier ouverte




Thèmes disponibles

MES Simplifiée ?

- Centrale 
- Partiel1 
- Partiel2 




Shadow

MES Simplifiée ?

- Profil 1 
- Partiel1 
- Partiel2 

Flat

MES Simplifiée ?

- Centrale 
- Partiel1 
- Partiel2 

Glossy